

ENERGETICKÝ ANTIVANDAL SLOUPEK



ELRON ELEKTRO S.R.O.

TEL: +420 736 488 171

WWW.ELRON.CZ
ELRON@ELRON.CZ



VYUŽITÍ, ÚČEL ZAJIŠTĚNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍLEŽITOSTNÍCH AKCÍ JAKO NAPŘÍKLAD - TRHŮ, MENŠÍCH HUDEBNÍCH PŘEDSTAVENÍ, OSVĚTLENÍ VÁNOCNÍCH STROMŮ, ATD.

UMÍSTĚNÍ NÁMĚSTÍ, PARKY, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

MATERIÁL PLÁŠTĚ OCELOVÝ SVAŘENEC

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLÁŠTĚ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, NÁSTRÍK RAL DLE POŽADAVKU

VYBAVENÍ ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE POLYESTER, IP54
1 X ZÁSUVKA 16A/400V 5-TI KOLÍK
3 X ZÁSUVKA 16A/230V
1 X KOMBINOVANÝ CHRÁNIČ EATON MRB6-16/3N/B/003-A
1 X ZEMNÍ SVORKA - UVNITŘ SLOUPKU
1 X VÝVODKA PG21 - PŘÍVODNÍ KABEL
1 X PG9 - POSPOJENÍ ROZVODNICE SE SLOUPKEM

ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ ZÁMEK Z31-1, ČTYŘHRAN 8X8 - LIDOKOV, KLÍČ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SLOUPEK LZE UZAVŘÍT I S PŘIPOJENÝMI VÝVODY S OPATŘENÝCH ÚHLOVÝMI VIDLICEMI 16A/230V

VNĚJŠÍ ROZMĚRY 800 X 230 MM (VÝŠKA X PRŮMĚR)

ELEKTRICKÉ KRYTÍ / STUPEŇ MECHANICKÉ ODOLNOSTI IP54 / IK10

ZPŮSOB MONTÁŽE DO VYHLoubENÉHO OTVORU PRO ZÁKLAD SLOUPKU PŘIVEDEME PŘÍVODNÍ KABEL V KORUNGOVANÉ CHRÁNIČCE A DRÁT FEZN 10 OD ZEMNÍCI SOUSTAVY. ZÁKLADOVÝ KOŠ UMÍSTNÍME ZDO BETONOVÉHO ZÁKLADU SLOUPKU TAK, ABY CHRÁNIČKA S KABLEM A FEZN DRÁT VYSTUPOVALA NA PVRCH OTVOREM KOŠE. PŘI BETONOVÁNÍ DBÁME NA VODOROVNOST KOŠE A NATOČENÍ ŠROUBŮ VŮČI SLOUPKU.

PO VYTVRDNUTÍ BETONU NASADÍME SHORA SLOUPEK NA ZÁKLADOVÝ KOŠ A UPEVNÍME 4 MATICEMI. PŘIPOJÍME PŘÍVODNÍ KABEL CYKY 4X10 MM2 DO ROZVADĚČE A PŘIPOJÍME DRÁT FEZN K ZEMNÍCI SVORCE. PŘIPOJÍME VODIČ PRO POSPOJENÍ ROZVODNICE KE SVORCE UZEMNĚNÍ.